

13 製品記号

**緊急遮断弁用
制御盤**

製品記号	CBE12-N	CBM12A-N	CBM12B-N	CBE14-N	CBM14A-N	CBM14B-N
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
震災対策用 AC80~220Vフリー電源						
						
型式：CB-E12型 型式：CB-M12A型 型式：CB-M12B型 型式：CB-E14型 型式：CB-M14A型 型式：CB-M14B型						

POINT	CBE：電磁緊急遮断弁用、CBM：電動緊急遮断弁用					
適用遮断弁形式	EIT型	MT型	MR型	EIT型	MT型	MR型
標準遮断弁制御台数	2台			4台		
受電電源	AC80~220Vフリー電源					
定格容量	80VA					
保護構造	屋外・屋内兼用 (IP44)					
落雷対策	サージ吸収回路内蔵					
感震器	作動加速度「200gal (2.0m/s ²) (震度5強相当)」					
出力	遮断弁制御出力	DC24V				
	ポンプ保護信号	弁閉時「無電圧1A、1B (C) 接点」×1		弁閉時「無電圧1A、1B (C) 接点」×2		
	外部警報信号	感震器作動時「ON接点出力」				
	点灯ランプ	受電表示：緑色 感震器作動：橙色 遮断弁開：緑色 遮断弁閉：赤色				
復帰スイッチ	押ボタンスイッチ (感震器リセット用)					
内蔵バッテリー	停電対策	DC24V (DC12V×2)				
	保持時間	約5時間				
	充電方式	常時充電 (トリクル充電)				
	バッテリー交換時期	3年ごと注.				

価格 (円)	別途お見積り致します。
--------	-------------

●バッテリー交換時期警報出力付も製作しています。
 ●無電圧信号出力追加 (ポンプ制御・外部制御用) も製作しています。
 ●警報ブザー付も製作しています。
 ●試験スイッチ付も製作しています。
 ●スプリングリタンのMRS4-M、MRS4C-M電動緊急遮断弁用の制御盤 (CBM12S-N、CBM14S-N) はお問い合わせください。

注.バックアップ電源 (内蔵電池) の交換は3年ごとに必要です。内蔵電池が消耗していますと、作動しない恐れがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

■梱包質量

製品記号	CBE12-N	CBE14-N	CBM12A-N CBM12B-N	CBM14A-N CBM14B-N
梱包質量 (kg)	26	28	28	30

記事

